

Datasheet

ZENDERS/ GALEOR - draadloos keypad

Product omschrijving

De stijlvolle GALEO-R is ontwikkeld om een keypad oplossing te bieden voor toepassingen waar het moeilijk of onrendabel is om kabels te gebruiken.

Het keypad heeft 22 individuele gebruikerscodes van 5 cijfers, met een mastercode die wordt gebruikt om in de programmeermodus te geraken. Er is hoorbare feedback van het keypad, deze geeft aan de gebruiker aan of de toegang is verleend of niet.

Het keypad is compatibel met alle CDVI ontvangers.

Digicode®



Specificaties

- Draadloos RF keypad
- Afstandsontvanger* voor extra veiligheid
- Tot 200m bereik
- Met blauwe achtergrondverlichting
- Binnen of buitengebruik



Certificatie



DEEE



Certificatie



IP64



-25°C tot 70°C

Product informatie

Materiaal: Zamak®

Frequentie: 433.92MHz

Modulatie: AM/ASK

Codering: Rolling Code Keeloq®

Kanalen: 2, A & B toetsen

Bereik: Tot 200m in open veld

Montage: Opbouw, Torx® schroeven

Elektrische specificaties

Verbruik:

Standby: 0.8uA

In werking: 28mA

Voeding: 3.6V (LS14500 Lithium battery meegeleverd)

